

# Guide de SÉLECTION

## CONVERTISSEURS PUR SINUS



# ANTARION

27 RÉFÉRENCES POUR RÉPONDRE À TOUTES LES ATTENTES DE VOS CLIENTS



	VICTRON PHOENIX			VICTRON SMART			Nouveau! EASY +			ANTARION PREMIUM						
Référence	CP9037	CP9050	CP9080	CP9160	CP9200	CP9300	CP1011	CP1511	CP2011	CP0300	CP0600	CP1000	CP1500	CP2000	CP2500	CP3000
Puissance de sortie	375 W	500 W	800 W	1 600 W	2 000 W	3 000 W	1 000 W	1 500 W	2 000 W	300 W	600 W	1 000 W	1 500 W	2 000 W	2 500 W	3 000 W
Commande déportée fournie	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
Puissance en pic (1 s)	700 W	900 W	1 500 W	2 500 W	3 200 W	4 800 W	1 900 W	2 900 W	3 900 W	600 W	1 200 W	1 900 W	2 900 W	3 900 W	3 900 W	5 900 W
Rendement	89%	90%	90%	92%	92%	92%	85%	85%	85%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
Tension	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V
Protection sous et surtension	9,2 V - 17 V	9,2 V - 17 V	9,2 V - 17 V	9,3 V - 17 V	9,3 V - 17 V	9,3 V - 17 V	10 V - 16 V	10 V - 16 V	10 V - 16 V	10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V
Fréquence (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50	50	50	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Consommation à vide	<0,5 A	<0,5 A	<0,5 A	<0,6 A	<0,6 A	<0,6 A	<0,7 A	<0,8 A	<0,9 A	<0,6 A	<0,2 A en mode veille	<0,3 A en mode veille	<0,4 A en mode veille	<0,5 A en mode veille	<0,6 A en mode veille	<0,6 A en mode veille
Port USB	-	-	-	-	-	-	○ 5V-2,1 A	○ 5V-2,1 A	○ 5V-2,1 A	○ 5V-3 A	○ 5V-3 A	○ 5V-3 A	○ 5V-3 A	○ 5V-3 A	○ 5V-3 A	○ 5V-3 A
Dimensions (mm)	260 x 165 x 86	275 x 172 x 86	325 x 230 x 105	485 x 219 x 125	485 x 219 x 125	533 x 285 x 150	400 x 151 x 75	380 x 225 x 85	440 x 225 x 85	238 x 118 x 66	292 x 147 x 75	317 x 147 x 75	402 x 220 x 92	402 x 220 x 92	442 x 220 x 92	442 x 220 x 92
Poids (kg)	3	3,9	5,5	12	13	19	2,8	4,3	5,2	1,3	2,1	2,3	4,1	4,1	4,8	4,8
Câblages	6 mm <sup>2</sup> non fournis	6 mm <sup>2</sup> non fournis	16 mm <sup>2</sup> non fournis	25 mm <sup>2</sup> non fournis	35 mm <sup>2</sup> non fournis	2x25 mm <sup>2</sup> non fournis	16 mm <sup>2</sup> fournis	25 mm <sup>2</sup> fournis	35 mm <sup>2</sup> fournis	5 mm <sup>2</sup> fournis	10 mm <sup>2</sup> fournis	16 mm <sup>2</sup> fournis	25 mm <sup>2</sup> fournis	35 mm <sup>2</sup> fournis	35 mm <sup>2</sup> fournis	50 mm <sup>2</sup> fournis
Priorité de commutation							○	○	○			○	○	○	○	○
Bluetooth	En option	En option	En option	○	○	○										
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

### CONSEILS D'EXPERTS

#### PRIORITÉ DE COMMUTATION → Un confort comme à la maison, où on veut et quand on veut !

Grâce à leur prise d'entrée 230 V, les convertisseurs Antarion peuvent être installés directement sur les lignes reliant le disjoncteur aux prises ou appareils en 230 V.

Ainsi, dès que le véhicule est branché sur une prise d'alimentation extérieure, le convertisseur laissera passer le courant de la prise à travers son système et alimentera les différents appareils en 230 V. Dès que le camping-car n'est plus branché, le convertisseur repasse en alimentation sur la batterie afin de pouvoir générer du 230 V et alimenter les lignes 230 V en toute autonomie.

**Attention !** Il est important de ne pas connecter les lignes 230 V du réfrigérateur ni du chargeur, afin de garantir le bon fonctionnement du convertisseur et de ne pas créer de consommation trop importante sur les batteries.



# ANTARION

### CONVERTISSEURS QUASI-SINUS ANTARION

Gamme de convertisseurs Quasi-Sinus permettant la conversion du 12 V au 230 V.



IDÉAL POUR LES PETITS APPAREILS ÉLECTRIQUES



Référence	🛒 CQ0150	🛒 CQ0300	🛒 CQ0600
Puissance de sortie	150 W	300 W	600 W
Type de courbe	Quasi sinusoïdale	Quasi sinusoïdale	Quasi sinusoïdale
Tension	12-230 V	12-230 V	12-230 V
Consommation à vide	<0,3 A	<0,4 A	<0,6 A
Port USB	○ 5 V - 1 A	○ 5 V - 1 A	○ 5 V - 1 A
Câblages fournis	Cordon allume-cigare	Cordon allume-cigare, pinces	Pinces
Dimensions (mm)	160 x 105 x 60	180 x 105 x 60	215 x 150 x 70
Poids	0,6 kg	0,9 kg	1,3 kg

NOS PRODUITS SONT UNIQUEMENT VENDUS VIA NOTRE RÉSEAU D'EXPERTS, RÉGULIÈREMENT FORMÉS PAR NOS ÉQUIPES TECHNIQUES POUR TOUJOURS MIEUX VOUS CONSEILLER. POUR TOUTE INFORMATION OU RENSEIGNEMENT ADDITIONNEL SUR UN PRODUIT, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE CONCESSIONNAIRE LE PLUS PROCHE. MERCI POUR VOTRE COMPREHENSION